

Beheizbare Handschuhe.de

Bedienungsanleitung zu B7V-2500 Akku

Einführung

Glückwunsch zu Ihrem neu erworbenen Gerbing's beheizbares Kleidungsstück oder wiederaufladbaren Li-Ionen Akku B7V-2500. Dieser B7V-2500 Akku wird mit folgenden beheizbaren Kleidungsstücken mitgeliefert:

- 7V Handschuhe
- 7V Handwärmer
- 7V Jacken
- 7V Socken
- 7V Sitzkissen
- 7V Nierengurt

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Gerbing's Li-Ionen-Akku ist ein schlanker und leichter externer Akku-Pack, das Ihnen erlaubt, eine Vielzahl von unserem beheizten Produkten zu betreiben.

Eigenschaften

- Ultra-Leichtgewichtige Verarbeitung verringert Gewicht und Grösse
- LED Anzeige für die Wärmeintensität
- LED Anzeige für den Akkustand
- Akku bietet 2.500 mAh Leistung

HINWEIS:

Den Akku vor der Verwendung aufladen um die Lebensdauer der Batterie nicht zu schädigen. BATTERIE REGELMÄSSIG AUFLADEN. Es ist wichtig, mindestens 25% der Batterieleistung bei nicht Verwendung dieser, zu erhalten. Gelingt dies nicht, kann es zu Leistungseinbussen führen und die Lebensdauer des Akkus verringern. Stellen Sie sicher, die Akkus mit Ladegeräten aufzuladen die ein Ampere weniger verwenden als die maximale Kapazität der Ausgangsleistung des Akkus. Der Li-Ionen-Akku besitzt eine maximale Ausgangsleistung von 2 Ampere und sollte nicht mit beheizbaren Produkten verwendet werden die mehr als 2 Ampere benötigen. Bitte überprüfen Sie die Ampere Ihrer Produkte bevor Sie die Akkus anschliessen. Andernfalls kann sich der Akku überhitzen und Ihre Produkte beschädigen.

Entsorgen des Akkus:

Nicht in den Alltagsmüll entsorgen!

Entsorgen des Akkus in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften!

Nicht ins Feuer oder nahe dem Feuer legen oder aufbewahren!

Bitte die wiederaufladbaren Akkus nicht in den Abfall werfen, es gibt hierfür spezielle Batteriesammelstellen. Recyceln Sie in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch bevor Sie den B7V-2500 Li-Polymer-Akku verwenden. Setzen Sie das Produkt wie in diesem Handbuch beschrieben wird ein.

Warnung

- Versuchen Sie nicht dieses Produkt zu modifizieren oder zu verändern, zu zerlegen oder zu verändern.
- Produkt nicht unter -4 ° F (-20 ° C) oder über 140 ° F (60 ° C) aufbewahren.
- Lassen Sie nicht zu dass Feuchtigkeit, Wasser oder andere Flüssigkeiten mit diesem Produkt in Kontakt. Falls dies geschieht bitte sofort von den beheizbaren Produkten entfernen. Weiteres einsetzen von einem nassen, wiederaufladbaren Akku kann zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle, direkte Hitze oder Feuer da diese Explodieren kann.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch bevor Sie den B7V-2500 Li-Polymer-Akku oder BAT-LI-722 Akku verwenden. Setzen Sie das Produkt wie in diesem Handbuch beschrieben wird ein.

Aufladen des B7V-2500 Akkus

1. Nehmen Sie das Ladegerät mit dem 220V Anschluss.
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine ordnungsgemäße Steckdose (220V).
3. Stecken Sie das Ausgangskabel in den Akkuanschluss.
4. Die LED-Anzeige des Ladegeräts leuchtet grün wenn es vollständig geladen ist, und rot wenn der Ladevorgang noch nicht abgeschlossen ist.
5. Der Akku ist komplett aufgeladen wenn die rote LED Anzeige am Ladegerät grün wird und am Akku alle LED's rot leuchten.

Leistungseinstellungs-Taste

Die B7V-2500 Akkus sind mit einer POWER-Taste ausgestattet, die zwei separate Funktionen besitzt. Diese lässt Sie, erstens, die verbleibende Akkuleistung ersehen und zweitens, die Temperatur einstellen.

Die verbleibende Akkuleistung wird nur angezeigt wenn dieser nicht an ein beheiztes Produkt verbunden ist.

-Die LED-Leuchten des Akkus zeigen die aktuelle, verbleibende Leistung von 25% bis 100% an. 100% zeigt eine Vollständige Akkuladung an.

- Die Temperatureinstellung kann nur aktiviert werden wenn diese an einem beheizten Produkt angeschlossen ist. Drücken und halten Sie die POWER-Taste und wählen Sie die gewünschte Hitzeintensität aus, die aus 4 verschiedenen Stufen besteht.

100%

75%

50%

25%

Die Standardeinstellung ist bei 100%.

Technische Daten zum Akku:

Leistung: 7.4 Volt

Maximale Kapazität Ausgang: 2500 mAh

Ausgang einstellen: LED 4 Stufen

Ladezeit: 3 – 6 Stunden*

*3 Stunden Ladezeit für einen Akku mit dem Ladegerät: BCG7V-650

*6 Stunden Ladezeit für zwei Akkus mit dem Ladegerät: BCG7V-650

Garantie -und Registrierungsinformationen

90 Tage Garantie

Die wiederaufladbaren Batterien und Ladegeräte haben eine 90 Tage Garantiezeit. Diese Garantie erlischt, wenn ein Produkt manipuliert, gewartet oder repariert wird, durch eigene Eingriffe oder externen Werkstätten. Achten Sie auf die richtige Nutzung der Batterien um die Lebenszeit dieser zu verlängern. Dafür ist es wichtig die Batterie regelmässig auszutauschen und mindestens 25% Ihres Akkus zu halten wenn dies nicht in Gebrauch oder im Leerlauf ist. Die Akkus dürfen nur mit den dazu vorgesehenen Produkten eingesetzt werden, mit den spezifizierten Amperes und müssen weniger als die maximale Kapazität der Nennleistung für den Akku verwendet werden. Gerbing wird jeglichen Akku oder Ladegerät reparieren oder ersetzen, solange diese während einem normalen gebrauch geschieht. Unsere Garantie deckt keine Schäden, die durch Missbrauch, Unfall oder unsachgemäße Pflege entstehen. Diese Garantie erlischt, wenn ein Produkt manipuliert, gewartet oder repariert wird, durch eigene Eingriffe oder externen Werkstätten.

DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHE ODER INDIREKTE GARANTIE, EINSCHLISSLICH DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN UND PERSÖNLICHEN ZWECK SOWIE UNSERER MARKTFÄHIGKEIT.

Gerbing's Heated Clothing B.V. ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN DIE IM ZUSAMMENHANG MIT Gerbing's BEHEIZBARER KLEIDUNG, OHNE EINSCHRÄNKUNGEN, EINSCHLISSLICH PERSONEN-SOWIE MATERIELLE SCHÄDEN WÄHREND DEM TRAGEN VON GERBING's BEHEIZBARER KLEIDUNG. GEMÄSS DIESEM VORSTEHEN, Gerbing's Heated Clothing B.V. ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR VERLUSTE, VERURSACHTETE UNANNEHMLICHKEITEN, ZEITVERLUSTE, KOMMERZIELLE VERLUSTE ODER FOLGESCHÄDEN.

Haftungsbeschränkungen gelten im gleichen Umfang für unsere Stellvertreter, Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und sonstige Verrichtungsgehilfen und gelten im gesetzlich zulässigen Umfang.